

APS 31 • APS 41

BOMBAS DE MEMBRANA DE ALTA PRESIÓN / BOMBAS COM MEMBRANA DE ALTA PRESSÃO



HIGHLIGHTS

	40 bar 580 p.s.i.
	28 - 41 l/min 7,4 - 10,8 US gpm
	550 rpm
	2,7 - 4,1 HP 2,0 - 3,0 kW
	Aluminio anodizado Alumínio anodizado
	NBR Standard DESMOPAN On request VITON On request

CARACTERÍSTICAS

Configuración: Tres membranas de NBR (Desmopan® y Viton bajo pedido). Piezas en contacto con el líquido: aluminio anodizado. Bajo pedido: válvula de seguridad. Válvulas de aspiración-impulsión todas dispuestas en el lado impulsión. Tratamiento de cataforesis en las versiones para motobombas.

BENEFICIOS

1. Relación perfecta carrera/escariado, con la capacidad de reducir al mínimo los esfuerzos a cargo de las membranas.
2. Componentes sobredimensionados para asegurar una solidez única, resistencia a los empujes y duración en el tiempo.
3. Extremadamente compactas para adaptarse a la escasez de espacio disponible en los atomizadores para cultivos frutales.

CARACTERÍSTICAS

Configuração: 3 membranas em NBR (Desmopan® e Viton mediante solicitação). Peças em contato com o líquido: alumínio anodizado. Mediante solicitação: válvula de segurança. Válvulas de aspiração-distribuição, todas dispostas no lado de distribuição. Tratamento de cataforese nas versões para motobomba.

BENEFÍCIOS

1. Perfeita relação curso/diâmetro capaz de minimizar a tensão nas membranas.
2. Componentes superdimensionados para garantir robustez única, resistência ao impulso e durabilidade ao longo do tempo.
3. Extremamente compactas para se adaptarem à falta de espaço disponível nos atomizadores de pomares.

APLICACIONES • APLICAÇÕES



Rociado localizado
Pulverização localizada





Antiincendios
Combate a incêndios

Curvo
CurvoAspiración
Aspiração

Ø 25

Impulsión
Distribuição

G 1/2" M




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APS 31	0 bar - 0 p.s.i				20 bar - 290 p.s.i				30 bar - 435 p.s.i				40 bar - 580 p.s.i					
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	kg	lb
400	20	5,4	0,3	0,2	20	5,2	1,0	0,8	19	5,0	1,5	1,1	18	4,8	1,9	1,4	10	22
450	23	6,1	0,3	0,2	22	5,8	1,2	0,9	21	5,6	1,7	1,3	20	5,4	2,2	1,6		
500	25	6,7	0,4	0,3	25	6,5	1,3	1,0	24	6,2	1,9	1,4	23	6,0	2,4	1,8		
550	28	7,4	0,4	0,3	27	7,1	1,4	1,1	26	6,9	2,1	1,5	25	6,6	2,7	2,0		


APS 41	0 bar - 0 p.s.i				20 bar - 290 p.s.i				30 bar - 435 p.s.i				40 bar - 580 p.s.i					
RPM	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	l/min	U.S.g.p.m.	HP	kW	kg	lb
400	30	7,9	0,3	0,2	29	7,7	1,6	1,1	28	7,5	2,3	1,7	28	7,3	2,9	2,2	10	22
450	34	8,9	0,3	0,2	33	8,6	1,7	1,3	32	8,4	2,6	1,9	31	8,2	3,3	2,4		
500	37	9,8	0,4	0,3	36	9,6	1,9	1,4	35	9,4	2,8	2,1	35	9,1	3,7	2,7		
550	41	10,8	0,4	0,3	40	10,6	2,1	1,6	39	10,3	3,1	2,3	38	10,0	4,1	3,0		

VERSIONES DISPONIBLES · VERSÕES DISPONÍVEIS

A

CERRADO - SEIS AGUJEROS
FECHADO - 6 ORIFÍCIOS

B

Ø 20 - SEIS AGUJEROS
Ø 20 - 6 ORIFÍCIOS

GRUPOS DE MANDO EN LA BOMBA · GRUPOS DE CONTROLE NA BOMBA

GCP 2V

	NÚMERO DE VÍAS N. VIAS	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	CÓDIGO CÓDIGO
	2	40 (580)	42001-00119

GEMINI

	NÚMERO DE VÍAS N. VIAS	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	CÓDIGO CÓDIGO
	2	40 (580)	42001-00056

GRUPOS DE MANDO A DISTANCIA · GRUPOS DE CONTROLE À DISTÂNCIA

(Más información en la página 236 · Para obter mais detalhes, veja a página 236)

SIRIUS

	NÚMERO DE VÍAS N. VIAS	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	CÓDIGO CÓDIGO
	2	40 (580)	42001-00159
	3	40 (580)	42001-00103

KIT DE MANDO A DISTANCIA · KIT DE CONTROLE À DISTÂNCIA

	Racores curvos (Rilsan) Conexões curvas (Rilsan)		Racores rectos (Rilsan) Conexões retas (Rilsan)
	10001-04592		10001-04591

POLARIS

	NÚMERO DE VÍAS N. VIAS	ACOPLAMIENTO ENGATE	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	CÓDIGO CÓDIGO
	2	1/2 gas	40 (580)	42001-00318
	3	1/2 gas	40 (580)	42001-00320

GCP 3V


	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	CÓDIGO CÓDIGO
	40 (580)	42001-00019

KIT DE MANDO A DISTANCIA · KIT DE CONTROLE À DISTÂNCIA

	Racores rectos G 1/2" Conexões retas G 1/2"
	10001-04635

VÁLVULAS DE SEGURIDAD · VÁLVULAS DE SEGURANÇA

No incluida
Não incluída



BOMBAS BOMBAS	KIT VÁLVULA DE SEGURIDAD (válvula incluída) KIT DE VÁLVULA DE SEGURANÇA (válvula incluída)	VÁLVULA DE SEGURIDAD (para uso de repuesto) VÁLVULA DE SEGURANÇA (para uso de peças de reposição)	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
			Ø A	Ø B mm (in)	PRESIÓN PRESSÃO bar (p.s.i.)	Color Cor
APS 31	G 1/2" (Impulsión/Distribuição) - 00009-00843	10002-01446	G 3/8	13 (0,51)	40 (580)	Naranja - Laranja
APS 41	G 3/4" (Impulsión/Distribuição) - 00009-00844					

OTROS ACCESORIOS · OUTROS ACESSÓRIOS

	Kit de pies de la bomba Kit de pés da bomba	CÓDIGO CÓDIGO
		10001-00537

MOTOBOMBAS CON MOTOR DE EXPLOSIÓN · MOTOBOMBAS COM MOTOR DE COMBUSTÃO

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR DE EXPLOSIÓN CARACTERÍSTICAS DO MOTOR DE COMBUSTÃO					GRUPOS MOTOBOMBAS GRUPOS MOTOBOMBAS	
Marca Marca	Modelo Modelo	Alimentación Alimentação	Potencia neta Potência líquida HP (kW)	Tipo de transmisión Tipo de transmissão	APS 31 GEMINI Dos vías / 2 vías	APS 41 GEMINI Dos vías / 2 vías
HONDA	GX 160 4 tiempos con base 4 tempos com base	Gasolina Gasolina	3,5 (2,6)	Reductor Redutor	33001-01252 (30 bar)	
	GX 160 4 tiempos con base 4 tempos com base	Gasolina Gasolina	4,8 (3,6)	Reductor Redutor		33001-00113
	GX 160 4 tiempos sin base de arranque eléctrico 4 tempos sem base com acionamento elétrico	Gasolina Gasolina	4,8 (3,6)	Reductor Redutor		33001-00075
	GP 160 H 4 tiempos con base 4 tempos com base	Gasolina Gasolina	4,8 (3,6)	Reductor Redutor		33001-00164
	GP 160 H 4 tiempos sin base 4 tempos sem base	Gasolina Gasolina	4,8 (3,6)	Reductor Redutor	33001-00163	33001-00165
LONCIN	G 200 F 4 tiempos con base 4 tempos com base	Gasolina Gasolina	5,5 (4,1)	Reductor Redutor	33001-00178	33001-00180
	G 200 F 4 tiempos sin base 4 tempos sem base	Gasolina Gasolina	5,5 (4,1)	Reductor Redutor	33001-00179	33001-00181

MOTOBOMBAS ELÉCTRICAS · MOTOBOMBAS ELÉTRICAS

 CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO CARACTERÍSTICAS DO MOTOR ELÉTRICO				GRUPOS MOTOBOMBAS SOBRE BASE GRUPOS MOTOBOMBAS NA BASE	
Modelo Modelo	Potencia Potência HP (kW)	Tipo de transmisión Tipo de transmissão	Código del motor Código motor	APS 31  GEMINI Dos vías / 2 vías	APS 41  GEMINI Dos vías / 2 vías
MEC 90	V230 * 2 polos monofásico 2 polos monofásico	2,0 (1,5)	Reductor Redutor	10002-01666	33001-00063 (30 bar)
MEC 100	V230 * 2 polos monofásico 2 polos monofásico	3,0 (2,2)	Reductor Redutor	10002-01668	33001-00066 (30 bar)
	V400 * 2 polos trifásico 2 polos trifásico	4,0 (3,0)	Reductor Redutor	10002-01670	33001-00067

* Servicio intermitente periódico S3 (IEC 60034-1) hasta el 75%. · Serviço intermitente periódico S3 (IEC 60034-1) até 75%.

KIT DE MANTENIMIENTO · KIT DE MANUTENÇÃO



SERIE SÉRIE	MODELO MODELO	CÓDIGO CÓDIGO	TIPO DE MEMBRANA TIPO DE MEMBRANA
APS	31	10001-01919	NBR
	41		

MEMBRANAS · MEMBRANAS

	MATERIAL · MATERIAL		
			
Membrana de la bomba Membrana da bomba	00006-00016	00006-00084	00006-00023